



## FDV dokument 1411865

**Produkt:** Bryter 5 Serievender P RS SO  
**El-nummer:** 1411865  
**Vareno:** EKO40035  
**EAN:** 17020160400359  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Sort



### Produktbeskrivelse:

RS sort påveggsbryter med skrutilkobling.  
Bryteren er 2x1-polet med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.  
Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller vegglamper.

Leveres med bakplate som fungerer som mal.  
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 el.nr: 14 109 14.  
Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

---

### Tekniske spesifikasjoner:

Serievender. Kobling 5.  
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).  
Skruterminaler med heiseklemme.  
Festeavstand 38 mm.  
Halogenfri.  
Kobling 5.  
16 A. 250V.  
Lysrør 10A.  
Kapslingsklasse: IP20.  
Avmantlingslengde: 8mm  
Antall ledere pr. terminal: 2  
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)  
Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>  
Farge: Sort


### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



## Koblingskjema



## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01