




## FDV dokument 4540060

**Produkt:** SmartPir m bryter 10A Plus PH  
**El-nummer:** 4540060  
**Vareno:** EKO06988  
**EAN:** 27020160698807  
**Pakningsant.:** 1  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:

SmartPir med bryter 10A registrerer bevegelige varmekilder (f.eks. personer) og kan slå på ohmske, induktive eller kapasitive laster i en justerbar periode. Passer perfekt i boder, gang, WC og andre soner hvor du ønsker at lyset skal skru seg av og på automatisk basert på om det er noen der.

#### Kontrollalternativer

Hjemmekontroll: For å styre bevegelsessensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB.

Romkontroll: For å styre bevegelsessensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk.

Direkte drift: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på stedet ved å trykke på den. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.

#### Funksjoner:

Bevegelsesdeteksjon

Automatisk modus, manuell betjening

Via app:

Detekteringslysstyrke

Detekteringsfølsomhet

Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal skrues av

Innstilling av en tidtaker eller en tidsplan

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Merkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz  
Standby: maks. 0,4 W  
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 0,5 Nm  
Biapparat: Enkel trykknapp, ubegrenset antall, maks. 50 m  
Sikring: 16 A automatsikring  
Merkestrøm: 10 A, cos $\phi$  = 0.6  
Frekvensområde: 2,4 GHz  
Sendeeffekt: 2,5 mW  
Sertifisering: Zigbee 3.0

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

**ELKO AS**

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01