




FDV dokument 4540036

Produkt: SmartBryter 10A Plus SO
El-nummer: 4540036
Vareno: EKO06999
EAN: 27020160699903
Pakningsant.: 1
Farge: Sort



Produktbeskrivelse:

SmartBryter 10A for styring av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Bryteren er 1-polet, men tilkobles begge faser inn. Bryteren kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lasten fra flere steder. Av og på betjenes med trykk på knappen, henholdsvis opp og ned. SmartBryter har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger, blant annet tidsbryter, eller trigge automasjoner. Selv om bryteren kan styres via ELKO Smart App, vil det alltid være mulig å styre lasten direkte via bryteren. Bryteren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkeltrammen fjernes. Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Spenning: 230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk: 0,4W
Maks bryteevne: 10A, $\cos\phi=0,6$
Maks. kurssikring: 16A
Sendefrekvens: 2,4GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kommunikasjonstype: Zigbee 3,0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C
Tilkoblingsterminaler: Max 2,5mm², PR og PN
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Utvidelsesmuligheter: Mekanisk impulsbryter (ubegrenset antall)
Overbelastningsbeskyttelse
Overopphetingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttet
Soft start

LED: 200W
Glødelamper: 2200W
230V Halogen: 2000W
Elektronisk trafo: 1050VA
Kapasitive laster: 10A, 140mF
Sparepærer: 200W
Motor 230V enfas: 1000VA

Målskisse

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01