



FDV dokument 4540051

Produkt: SmartSensor bevegelse trådløs
EI-nummer: 4540051
Vareno: EKO07220
EAN:
Pakningsant.: 1
Farge: Hvit



Produktbeskrivelse: SmartSensor bevegelse er en bevegelsesføler som registrerer bevegelse og gir status til SmartHub. Sensoren kan også benyttes til å registrere lysstyrke (Lux). Bevegelsesføleren kan benyttes som en giver for å aktivere automasjoner eller stemninger eller f.eks aktivere push alarm ved bevegelse. Varsling til ELKO Smart App ved lavt batteri (10% gjestående levetid). Drives av 2 stk CR2450 batterier.

Tekniske spesifikasjoner: Spenning: 3V DC 2 stk Litium batteri (CR2450)
Levetid batteri: 5 år avhengig av bruk og omgivelsestemperatur
Nominelt forbruk: = 90 mW
Max senderkapasitet: = 7 dBm
Frekvensbånd: 2.4 GHz
Frekvensområde: 2405 MHz - 2480 MHz
Zigbee 3.0
Lux registreringsområde: 0 Lux - 3000 Lux
Lux oppløsning: 1 Lux
Nøyaktighet luxmåling: $\pm 50\text{Lux}$ (>100 lux) eller $\pm 30\%$ lux(>100 Lux)

Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: -10°C - 50°C
Installasjonsmiljø Relativ fuktighet: 10%-95%

Takmontering: 2,5m - Deteksjonsvinkel 360° - Rekkevidde 4 meter
Veggmontering: 1,2m - Deteksjonsvinkel 90-110° horisontal og vertikal - rekkevidde 5 meter

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01