



FDV dokument 4540009

Produkt: SmartPlugg 16A
El-nummer: 4540009
Vareno: EKO07699
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Hvit



Produktbeskrivelse: SmartPlugg av/på 16A brukes til å styre forskjellige elektriske enheter, som for eksempel gulvlamper, panelovner eller kaffemaskiner. SmartPlugg kan også monitorere strømforbruk for enheter som kobles til Smart pluggen. Den kan styres fra ELKO Smart App via ELKO SmartHUB, trådløst via romkontroll eller ved manuell betjening på enheten.

Funksjoner:
Slå tilkoblede enheter på og av manuelt og eksternt via app
Kan pares trådløst til andre ELKO Smart enheter også uten ELKO SmartHUB
Innstilling av en tidtaker eller en tidsplan (via app)
Se belastning i appen
Monitorering og visualisering av strømforbruk i appen

Tekniske spesifikasjoner: Maksimal last:
- LED lampe: 100 W
- Glødelampe og halogenlampe: 3680 W
- Motor: 300 W
Nominal spenning: 220-240 V AC, 50 Hz
Nominal strøm: 16 A max
Standby forbruk: maks 0.5 W
Sikringsbeskyttelse: 16 A sikring
Frekvensbånd: 2,4 GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kapslingsgrad: IP20
Operating temperature: 0 °C to 35 °C
Funksjonstemperatur: 0 °C til 35 °C
Installation: Plassér pluggen i stikkontakten, men helst ikke bak store objekter som kan forstyrre radiosignalene, som kjøleskap.
Kommunikasjonstype: Zigbee 3.0

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01