

MGDR-3500/SET

## MINIPLUG-IN + FJÄRRKONTROLL,

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

## EASY START

SYSTEM  
NEXA

Miniplug-in för utomhusbruk med fjärrkontroll anpassad för nyckelknippan. Styr exempelvis motorvärmare eller trädgårdsbelysning. Fjärrkontrollen kan även användas för att styra övriga mottagare i System Nexa. Systemet är självlärande vilket ger en mycket enkel och flexibel installation och full kompatibilitet med övriga produkter i System Nexa.

- Plug-in mottagare På/Av
- Minifjärrkontroll ingår
- Smartmode
- Enkel installation
- Upp till 30 meter räckvidd
- Kompatibel med Nexa BridgeX och Nexa Smart Hub

\*SMART MODE FUNKTION. Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

Strömkälla	220-240 V~50Hz
Max. last	3500 W (resistiv last) 2400 W (motorvärmare)
Strömkälla fjärrkontroll	Batteri 1 x CR2450 (ingår)
Minnesplatser	32
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Egenförbrukning	<1 W
IP klassificering	IP44, för utomhusbruk
Mått (B x H)	Mottagare: 53 x 70 mm Fjärrkontroll: 37 x 53 mm
E-nummer (SE)	17 113 82
EL-nummer (NO)	45 145 80
Art nr   EAN	14235   7330545142358