



Art.navn: Finvern for mont i boks T3
Art.nr: SEF-440F
El.nr: 1661494
GTIN: 8435297834717

Generelt

Montasjevennlig finvern for montering i boks, maks 16A

For alle nett typer Indikering i frontpanelet for utløst vern Beskytter elektronikk inntil 5 meter fra sin plassering

Beskrivelse

SEF-440F er et finvern (T3) for montering i boks, maks 16A. SEF-440F er godkjent etter NEK400:2018 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse.

Informasjon

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler. Der man ønsker beskytte elektronikk mot brann og ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.