



## FDV dokument 1410221

**Produkt:** RS16/1 I PH  
**El-nummer:** 1410221  
**Vareno:** EKO03366  
**EAN:** 7020160336613  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:


Innfelt bryter i RS16 design.  
Bryteren er 1 polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.  
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe.  
Dersom bryteren skal monteres i en RS16 flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.  
For ombygging til bryter med lys, benyttes vippeestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412074).  
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47(1410914).

---


**Tekniske spesifikasjoner:** Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.  
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).  
Skruterminaler med heiseklemme.  
Hullavstand i festeplate: 60mm  
Halogenfri.  
1 polet  
16 A. 250V.  
Lysrør 10A.  
Innbygningsdybde: 11,5mm.  
Kapslingsklasse: IP20.  
Avmantlingslengde: 8mm  
Antall ledere pr. terminal: 2

---

Målskisse



Koblingskjema



### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01