




FDV dokument 3035

Produkt: Transientvern
EI-nummer: 6630070
Vareno.: 3035
EAN: 7020160303516
Pakningsant.: 5
Farge: Grå




Produktbeskrivelse: Transientvernet demper støy og koblingsoverspenninger på lysnettet og er derfor egnet til å beskytte elektronisk utstyr som dimmere, trafoer, termostater, tidsbrytere etc. mot transientspenninger. Når induktive laster kobles inn og ut kan det genereres transientspenninger på opp mot 10 000V. For å beskytte elektronisk utstyr mot disse transientspenningene, bør transientvernet installeres over lysrør, over spolen på releer og kontaktorer, eller over tilførselen til det elektroniske produktet. I installasjoner med kraftige overspenninger bør det også installeres overspenningsvern.

Tekniske spesifikasjoner: Transientvern
RC-ledd, 220nF, 47ohm, 275VAC

Målskisse

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr.: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Eyvind Lyches vei 10, NO-1338 Sandvika
Postboks 234, NO-1301 Sandvika
Tlf: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01