



FDV dokument 4523423


Produkt: ESH RS16 316 Endevender RF PH
El-nummer: 4523423
Vareno: EKO05668
EAN: 7020160566812
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: ESH 316 Endevender og 316 GLED RF kan settes opp som en Master-Slave kombinasjon. En 316GLED kan fjernbetjenes av inntil 3 trådløse endevendere. I denne kombinasjonen er det IKKE mulig å styre lyset med ELKO App'en. Om App styring ønskes, kan dette enkelt settes opp på et senere tidspunkt ved anskaffelse av ELKO Smart home Gateway og ELKO Smart Home App. Endevenderen kan også inngå i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Dimmere og andre komponenter kommuniserer med ESH ELKO Gateway internt på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gateway via App på mobile enheter. Endevenderen kan settes opp både i direkte link til en ESH 316 dimmer, eller via Gatewayen i system. ESH 316 endevender er lavtbyggende, bygger ikke mer enn en standard RS16/ELKO Plus ramme, og det behøves dermed ikke veggboкс i bakkant. Noe som gir stor fleksibilitet ved rehabilitering. Det inngår 2 stk CR2032 batterier. Forventet levetid på batteriene er 5 år. Endevenderen kan også enkelt kobles til en trafo for lysende bakramme, dersom det ønskes en batterifri installasjon.

Tekniske spesifikasjoner: Farge: Polarhvit
Passende trafo: el.nr: 66 300 71
Inntil 3 stk endevendere kan styre 1 stk 316GLED dimmer
Ingen innbygningsdybde.
Kan monteres i alle ELKO kombinasjonsrammer.

Målskisse



Koblingsskjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01