

MWMR-2300

DOSRELÄ

1 2 3

Kategori ADVANCED, fast installation, skall installeras av elektriker.

ADVANCED

SYSTEM
NEXA

Inbyggnadsmottagare för fast installation. Liten och kompakt storlek för placering i kopplings- eller apparatdosa. Kan anslutas till befintlig strömbrytare med 230 VAC styrning. Mottagaren behöver både fas och nolla. Mottagaren har full kompatibilitet med övriga produkter i System Nexa.

- Timerinställning; 0/1/10/60/240 min
- Smart Mode* kompatibel
- Passar trapp- och strömbrytare
- Kompatibel med Nexa Bridge

***SMART MODE FUNKTION.** Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

TEKNISK DATA

Strömkälla	220–240 VAC~50Hz
Max. last	2300 W (resistiv last)
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Minnesplatser	32
Strömförbrukning	< 1 W i viloläge
IP klassificering	För inomhusbruk
Mått, B x H x D	40 x 45 x 15 mm
EAN	7330545145670
Art nr E-nummer	14567 17 108 19